

# 扶桑文化会館 照明設備一覧表

令和7年4月 現在  
(平成24年1月改修)

|      |               |                                                                             |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 調光装置 |               |                                                                             |
| 調光電源 | 3φ4W 360kVA   |                                                                             |
| 調光器  | 舞台用総回路数 210回路 | 客席用総回路数 40回路                                                                |
| 調光卓  | 丸茂電気 プリティナメガ  | (CPUデュアルランニングシステム)                                                          |
|      | コントロールチャンネル数  | 1024 CH                                                                     |
|      | 制御信号          | DMX512/1990                                                                 |
|      | 制御回路数         | 1024回路(DMX512×2系統)                                                          |
|      | 外部入力チャンネル数    | 1024CH(DMX512×2系統)                                                          |
|      | 客電調光          | ハロゲンダウンライト(IL), 蛍光灯(FL)2系統                                                  |
|      | (操作場所)        | 調光室・映写室・下手袖操作卓内                                                             |
|      | マスターフェーダ      | 1本                                                                          |
|      | クロスフェーダ       | 1組(ムーブ/クロス 選択可)                                                             |
|      | プリセットフェーダ     | 80本×3段 又は 240本×1段                                                           |
|      | サブマスタフェーダ     | 30本×99ページ タッチSW付                                                            |
|      | メモリー容量        | 計100イベント                                                                    |
|      |               | パッチ 2場面 /1イベント                                                              |
|      |               | シーン ※ /1イベント                                                                |
|      |               | (シーンNo.) 0.1~999.9                                                          |
|      |               | チェイス ※ /1イベント                                                               |
|      |               | (チェイスNo.) 99ステップ×99チェイス                                                     |
|      |               | サブマスタ ※ /1イベント                                                              |
|      |               | チャンネルマスタ ※ /1イベント                                                           |
|      |               | ※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3000シーンです(チェイスは1ステップを1シーンとして扱います)。 |
|      | 外部記憶装置        | マルチメディアドライブ                                                                 |
|      | 対応ストレージ       | SDカード(SDHC可、SDXC不可)、他CFカード                                                  |
|      |               |                                                                             |
|      | 制御信号パッチ盤      | 1式(調光室内 DMX入出力IN/OUT 計17系統)                                                 |
|      | 他設備           | 下手袖卓(サブマスタ×20本)・ワイヤレスリモコン・無停電装置                                             |

|       |                      |                                                                                                                      |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設分電盤 | 電源 1・2<br>1φ3W 35kVA | 舞台上手・下手 各2系統(※同番号は、上下で同一主幹)<br>主幹MCCB 3P 225AF/175AT ×各2個<br>出力用カムロックコネクタ ×各2式<br>C型30Aコンセント ×各6個<br>平行15Aコンセント ×各1個 |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                               |                                      |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 直電源 | C型60A 4口<br>C型30A 2口+平行15A 2口 | 舞台上下に各2口(直1, 2)<br>舞台奥上下に制御信号用として各1口 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|

|         |                |    |                  |
|---------|----------------|----|------------------|
| PINスポット | 3CL 2KWクセノンピン  | 2台 | 型番; XPS-2009SR/e |
|         | 映写室 2KWクセノンピン  | 2台 | 同上               |
|         | 上手FR 1KWランプPIN | 1台 | 松村製              |

照明設備

令和7年4月 現在  
(平成24年1月改修)

舞台上部

| 名称                         | 略称 | 仕様                                                       | 回路                 | 形状    | コンセント数  | 備考1                                    | 備考2          |                  |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|----------------------------------------|--------------|------------------|
| 第1 ボーダーライト<br>(下パイプ付き)     | 1B | ハロゲン200W                                                 | 3kw×8回路 (中/上下各4回路) |       | × 7 2 灯 | ①⑤#W(作業灯), ②⑥#72,<br>③⑦#78, ④⑧#W 1色18灯 | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 色差し枠サイズ190mm×190mm                                       | C型20A              |       |         |                                        | 16個          | 総重量=300. 0Kg     |
|                            |    | コンセント切替SW                                                |                    |       |         |                                        |              | 上下×4→①～④/中×4→⑤～⑧ |
| 第1 サスペンションライト              | 1S | 調光回路                                                     | 3Kw× 1 6 回路        | C型20A | 48個     |                                        | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 直回路                                                      | 30A× 2             | C型30A | 2個      |                                        | 総重量=510. 0Kg |                  |
|                            |    | DMX回線                                                    | OUT× 2             | 5PIN  | 2系統     |                                        | (灯体重量≒180Kg) |                  |
|                            |    | 1Kw MSC(ハンガー付き9.8Kg)× 1 1 台, 1Kw MSH(ハンガー付き7.2Kg)× 1 0 台 |                    |       |         |                                        | 追加荷重最大 90Kg  |                  |
| 第2 ボーダーライト<br>(下パイプ付き)     | 2B | ハロゲン200W                                                 | 3kw×8回路 (中/上下各4回路) |       | × 7 2 灯 | ①⑤#W, ②⑥#72, ③⑦#78,<br>④⑧#W 1色18灯      | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 色差し枠サイズ190mm×190mm                                       | C型20A              |       |         |                                        | 16個          | 総重量=300. 0Kg     |
|                            |    | コンセント切替SW                                                |                    |       |         |                                        |              | 上下×4→①～④/中×4→⑤～⑧ |
| 第2 サスペンションライト              | 2S | 調光回路                                                     | 3Kw× 1 6 回路        | C型20A | 48個     |                                        | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 直回路                                                      | 30A× 2             | C型30A | 2個      |                                        | 総重量=510. 0Kg |                  |
|                            |    | 制御信号                                                     | OUT× 2             | 5PIN  | 2系統     |                                        | (灯体重量≒180Kg) |                  |
|                            |    | 1Kw MSC(ハンガー付き9.8Kg)× 1 1 台, 1Kw MSH(ハンガー付き7.2Kg)× 1 0 台 |                    |       |         |                                        | 追加荷重最大 90Kg  |                  |
| 第3 ボーダーライト<br>(下パイプ付き)     | 3B | ハロゲン200W                                                 | 3kw×8回路 (中/上下各4回路) |       | × 7 2 灯 | ①⑤#W(作業灯), ②⑥#72,<br>③⑦#78, ④⑧#W 1色18灯 | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 色差し枠サイズ190mm×190mm                                       | C型20A              |       |         |                                        | 16個          | 総重量=300. 0Kg     |
|                            |    | コンセント切替SW                                                |                    |       |         |                                        |              | 上下×4→①～④/中×4→⑤～⑧ |
| 第3 サスペンションライト              | 3S | 調光回路                                                     | 3Kw× 1 6 回路        | C型20A | 48個     |                                        | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 直回路                                                      | 30A× 2             | C型30A | 2個      |                                        | 総重量=500. 0Kg |                  |
|                            |    | 制御信号                                                     | OUT× 2             | 5PIN  | 2系統     |                                        | (灯体重量≒170Kg) |                  |
|                            |    | 1Kw MSC(ハンガー付き9.8Kg)× 1 0 台, 1Kw MSH(ハンガー付き7.2Kg)× 1 0 台 |                    |       |         |                                        | 追加荷重最大 100Kg |                  |
| 第4 ボーダーライト<br>(ボーダー・サス共吊り) | 4B | ハロゲン200W                                                 | 3kw×8回路 (中/上下各4回路) |       | × 7 2 灯 | ①⑤#W, ②⑥#72, ③⑦#78,<br>④⑧#W 1色18灯      | L=14. 4m     |                  |
|                            |    | 色差し枠サイズ190mm×190mm                                       | C型20A              |       |         |                                        | 16個          | 総重量=630. 0Kg     |
|                            |    | コンセント切替SW                                                |                    |       |         |                                        |              | 上下×4→①～④/中×4→⑤～⑧ |
| 第4 サスペンションライト              | 4S | 調光回路                                                     | 3Kw× 1 2 回路        | C型20A | 48個     |                                        |              |                  |
|                            |    | 直回路                                                      | 30A× 2             | C型30A | 2個      |                                        |              |                  |
|                            |    | 制御信号                                                     | OUT× 2             | 5PIN  | 2系統     |                                        | (灯体重量≒185Kg) |                  |
|                            |    | 1Kw MSC(ハンガー付き9.8Kg)× 1 0 台, 1Kw MSH(ハンガー付き7.2Kg)× 1 2 台 |                    |       |         |                                        | 追加荷重最大 50Kg  |                  |
| アッパーホリゾンタライト               | UH | ハロゲン500W                                                 | 6 kw×8回路 (上/下各4回路) | C型20A | × 6 4 灯 | ①⑤#71, ②⑥#72, ③⑦#63, ④⑧#22 1色16灯       | L=16. 0m     |                  |
|                            |    | QCU5A-500W                                               | 色差し枠サイズ272mm×236mm |       |         |                                        | 総重量=450. 0Kg |                  |

※吊りものは全て手動です。重量、バランスにご注意ください。詳細は担当者にお尋ねください。

前明り

| 名称                   | 略称   | 仕様           | 回路                              | 形状                                 | コンセント数 | 備考                                                   |
|----------------------|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 第1シーリングライト 前         | 1CL  |              | 調光回路<br>3Kw× 6 回路               | C型20A                              | 12個    | 1Kw MSC(ハンガー付き9.8Kg)× 6 台                            |
| 第1シーリングライト 奥         | 1CL  |              | 調光回路<br>3Kw× 6 回路               | C型20A                              | 12個    | 1Kw MSC(ハンガー付き9.8Kg)× 6 台                            |
| 第2シーリングライト           | 2CL  |              | 調光回路<br>4Kw× 1 6 回路<br>(内12回路に) | C型20A                              | 32個    | C型30Aは、①～⑥&⑪～⑯に設置<br>1.5Kw MSC× 3 2 台(上段 2 4 台、下段8台) |
|                      |      |              |                                 | C型30A                              | 12個    |                                                      |
|                      |      |              |                                 | 天井構造により、投光に制限があります。詳細は担当者にお尋ねください。 |        |                                                      |
| 第3シーリングライト<br>センターピン | 3CL  |              | 調光回路<br>4Kw× 6 回路               | C型20A                              | 12個    | 1.5Kw MSC× 1 2 台(上段 6 台、下段 6 台)                      |
|                      |      | XPS-2009SR/e | 直回路<br>30A× 2                   |                                    | 2 台    |                                                      |
| 映写室 センターピン           |      | XPS-2009SR/e | 直回路<br>30A× 2                   |                                    | 2 台    |                                                      |
| フロントサイドライト上          | FS上  |              | 調光回路<br>3Kw× 6 回路               | C型20A                              | 18個    | 1Kw MSC× 1 2 台、PAR 1M× 2 台<br>ランプピンMIP-6× 1 台        |
|                      |      |              |                                 | C型30A                              | 6 個    |                                                      |
|                      |      |              |                                 | 壁構造により、投光に制限があります。詳細は担当者にお尋ねください。  |        |                                                      |
| フロントサイドライト下          | FST下 |              | 調光回路<br>3Kw× 6 回路               | C型20A                              | 18個    | 1Kw MSC× 1 2 台、PAR 1M× 2 台                           |
|                      |      |              |                                 | C型30A                              | 6 個    |                                                      |
|                      |      |              |                                 | 壁構造により、投光に制限があります。詳細は担当者にお尋ねください。  |        |                                                      |
| バルコニーライト             | BAL  |              | 調光回路<br>3Kw× 6 回路               | C型20A                              | 16個    | ※①②⑤⑥は 3 口                                           |
|                      |      |              |                                 |                                    |        | 2 階客席前部ボックス内に平置きベースで設置                               |

扶桑文化会館

愛知県丹羽郡扶桑町高嶺福寿200  
Tel:0587-93-9000  
Fax:0587-93-4500

照明設備

令和7年4月 現在  
(平成24年1月改修)

舞台床部

| 名称                     | 略称  | 回路番号 | 形状    | コンセント数 | 容量   | 備考                 |                          |
|------------------------|-----|------|-------|--------|------|--------------------|--------------------------|
| フロアコンセント 前             | FC前 | 1    | C型30A | 2個     | 3 Kw | ポケットは上手から若番（蓋に名称無） |                          |
|                        |     | 2    | C型30A | 2個     | 3 Kw |                    |                          |
|                        |     | 3    | C型30A | 2個     | 3 Kw |                    |                          |
|                        |     | 4    | C型30A | 2個     | 3 Kw |                    |                          |
| 本フットコンセント              | F   | 1    | C型20A | 1個     | 3 Kw | # 7 2              | 上手側のビット内に20Aコネクタ4口で設置    |
|                        |     | 2    | C型20A | 1個     | 3 Kw | # W                | 60W白熱球×24灯×4色            |
|                        |     | 3    | C型20A | 1個     | 3 Kw | # 7 8              | 本花道を使用する時は、上手から18灯使用     |
|                        |     | 4    | C型20A | 1個     | 3 Kw | # W                | (下手2本切り離し)               |
| 花道コンセント<br>*仮設本花道（常設化） | 花F  | 1    | C型30A | 各2個    | 3 Kw | # 7 8              | 客席12列目の床下と鳥屋口内にポケット有     |
|                        |     | 2    | C型30A | 各2個    | 3 Kw | # W                | 舞台側は下手フロア回路使用            |
|                        |     |      |       |        |      |                    | フットライトは花道平台に内蔵のため、取り外し不可 |

|             |      |       |       |     |      |        |                                              |
|-------------|------|-------|-------|-----|------|--------|----------------------------------------------|
| フロアコンセント 上  | FC上  | 1～3   | C型30A | 各1個 | 3 Kw | ポケット2口 | 1袖と4袖の所に有                                    |
|             |      | 4～5   | C型30A | 各2個 | 3 Kw |        |                                              |
|             |      | 6～8   | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|             |      | 9～11  | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|             |      | 12～14 | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|             |      | 15～16 | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|             | 直    | 上A, B | C型60A | 各1個 | 6 Kw |        | エント室 直/調切替 (ON・OFFは調光室内盤)<br>4袖のFC上4,5と同ポケット |
| フロアコンセント 奥上 | FC奥上 | 直     | C型30A | 1個  | 3 Kw | コンモ    | 調光室内盤にてON/OFF                                |
|             |      |       | 平行15A | 1個  |      |        |                                              |
|             |      | DMX   | I N   | 1個  |      |        | 調光室内にパッチ盤有                                   |
|             |      |       | O U T | 1個  |      |        |                                              |

|                                                       |      |       |       |     |      |        |                                              |
|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|------|--------|----------------------------------------------|
| フロアコンセント 下                                            | FC下  | 1～3   | C型30A | 各1個 | 3 Kw | ポケット2口 | 1袖と4袖の所に有                                    |
|                                                       |      | 4～5   | C型30A | 各2個 | 3 Kw |        |                                              |
|                                                       |      | 6～8   | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|                                                       |      | 9～11  | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|                                                       |      | 12～14 | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|                                                       |      | 15～16 | C型30A | 各1個 | 3 Kw |        |                                              |
|                                                       | 直    | 上A, B | C型60A | 各1個 | 6 Kw |        | エント室 直/調切替 (ON・OFFは調光室内盤)<br>4袖のFC上4,5と同ポケット |
| 下手コンセントは奈落面にあります。舞台床面（蓋有り）まで延長ケーブルで立ち上げています。（15,16以外） |      |       |       |     |      |        |                                              |
| フロアコンセント 奥下                                           | FC奥下 | 直     | C型30A | 1個  | 3 Kw | コンモ    | 調光室内盤にてON/OFF                                |
|                                                       |      |       | 平行15A | 1個  |      |        |                                              |
|                                                       |      | DMX   | I N   | 1個  |      |        | 調光室内にパッチ盤有                                   |
|                                                       |      |       | O U T | 1個  |      |        |                                              |

|            |     |       |       |     |      |                                  |  |  |
|------------|-----|-------|-------|-----|------|----------------------------------|--|--|
| フロアコンセント 奥 | FC奥 | 1～4   | C型30A | 各1個 | 3 Kw |                                  |  |  |
|            |     | 5～8   | C型30A | 各1個 | 3 Kw |                                  |  |  |
|            |     | 9～12  | C型30A | 各1個 | 3 Kw |                                  |  |  |
|            |     | 13～16 | C型30A | 各1個 | 3 Kw | 内8回路をローア・ホリゾンに使用(72, 59, 22, 40) |  |  |

|                       |  |     |       |    |        |  |            |
|-----------------------|--|-----|-------|----|--------|--|------------|
| 持込卓用ボックス<br>客席後方壁中央辺り |  | 直   | 平行15A | 2個 | 1.5 Kw |  |            |
|                       |  | DMX | I N   | 2個 |        |  | 調光室内にパッチ盤有 |

|             |    |                     |       |     |                    |        |                         |
|-------------|----|---------------------|-------|-----|--------------------|--------|-------------------------|
| ローア・ホリゾンライト | LH |                     | C型30A | 8回路 | 1灯300W             | 16灯×4色 | # 7 2、# 5 9、# 2 2、# 4 0 |
|             |    | QCL5-300W8L-4C × 8台 |       |     | 色差し枠サイズ243mm×243mm |        | L=16.0m                 |

扶桑文化会館

愛知県丹羽郡扶桑町高嶺福塚200  
Tel:0587-93-9000  
Fax:0587-93-4500

照明設備

令和7年4月 現在  
(平成24年1月改修)

移動器材

No. 1

| 種別      | 名称                | 略称                                                                                                             | 型番            | メーカー  | 容量   | 重量              | プラグ形状 | 台数  | 収納場所           | 備考                  |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|-----------------|-------|-----|----------------|---------------------|
| スポットライト | 平凸レンズスポットハロゲン     | 1Kw凸                                                                                                           | MSC-810-1500  | 丸茂電気  | 1Kw  | 9.2Kg           | C型20A | 16台 | 舞台・上下奥(SS用)    | 色差枠8インチ             |
|         | 平凸レンズスポットハロゲン     | 500W凸                                                                                                          | MSC-608-750   | 丸茂電気  | 500W | 5.1Kg           | C型20A | 12台 | 奈落             | 色差枠6インチ             |
|         | フレネルレンズスポットハロゲン   | 1.5Kw<br>フレネル                                                                                                  | NQ30344BZ     | ナショナル | 1Kw  | 6.1Kg           | C型20A | 16台 | 奈落             | 色差枠8インチ             |
|         | ハイベックスレンズスポットハロゲン | 1Kw<br>ハイベックス                                                                                                  | MSH-805-1500  | 丸茂電気  | 1Kw  | 6.6Kg           | C型20A | 6台  | 奈落             | 色差枠8インチ             |
|         | フレネルレンズスポットハロゲン   | 500W<br>フレネル                                                                                                   | MSM-604S1-750 | 丸茂電気  | 500W | 3.9Kg           | C型20A | 12台 | 奈落             | 色差枠6インチ             |
|         | フットスポットハロゲン       | フット<br>スポット                                                                                                    | FPQ-500W      | 丸茂電気  | 500W | 3.4Kg           | C型20A | 8台  | 奈落             | 色差枠4.5インチ<br>アイボリー色 |
| パーライト   | パーライトハロゲン         | 1N                                                                                                             | SPH3-1000W-AL | 丸茂電気  | 1Kw  | 3.4Kg           | C型20A | 16台 | 奈落             | 色差枠8インチ             |
|         | パーライトハロゲン         | 1M                                                                                                             | NQ30631BPZ    | ナショナル | 1Kw  | 2.9Kg           | C型20A | 8台  | 奈落             | 色差枠8インチ<br>改修前備品    |
|         | パーライトハロゲン         | 5N                                                                                                             |               | ナショナル | 500W | 2.9Kg           | C型20A | 12台 | 奈落             |                     |
| リクリ2    | カッタースポットハロゲン      | リクリ36°                                                                                                         | ECR2-36C-750  | 丸茂電気  | 575W | 7.3Kg(光源部5.6Kg) | C型20A | 12台 | 奈落             |                     |
|         | カッタースポットハロゲン      | リクリ50°                                                                                                         | ECR2-36C-750  | 丸茂電気  | 575W | 7.1Kg(光源部5.6Kg) | C型20A | 8台  | 奈落             |                     |
|         | 交換レンズチューブ         | 26°                                                                                                            | LTE2-19C      | 丸茂電気  |      | 1.8Kg           |       | 4台  | 奈落             | レンズ換装時に要六角          |
|         | 交換レンズチューブ         | 36°                                                                                                            | LTE2-36C      | 丸茂電気  |      | 1.7Kg           |       | 4台  | 奈落             | レンズ換装時に要六角          |
|         | 交換レンズチューブ         | 50°                                                                                                            | LTE2-50C      | 丸茂電気  |      | 1.5Kg           |       | 4台  | 奈落             | レンズ換装時に要六角          |
|         | アイリスシャッター         |                                                                                                                | ETI-F24       | 丸茂電気  |      | 0.23Kg          |       | 8台  | 奈落             |                     |
|         | ゴボホルダ             | Aタイプ                                                                                                           | EPC3-GA       | 丸茂電気  |      |                 |       | 28枚 |                | 外形100mm             |
|         | フィルタホルダ           |                                                                                                                | IRM-62A       | 丸茂電気  |      |                 |       | 28枚 |                | 158mm×158mm         |
| ITO     | ハイクオリティスポット       | ITO                                                                                                            | ITO-650W-P    | 丸茂電気  | 650W | 4.3Kg           | C型20A | 8台  | 奈落             | ※改修前備品              |
|         | アイリスシャッター         |                                                                                                                | IS50-CI       | 丸茂電気  |      | 0.5Kg           |       | 4台  | 奈落             |                     |
| バンドア    | 1.5Kw用バンドア        | 1.5Kw用                                                                                                         |               | ナショナル |      | 1.6Kg           |       | 16台 | 奈落             | ワイヤー付き              |
|         | 8インチ用バンドア         | 1Kw用                                                                                                           | BD-80A        | 丸茂電気  |      | 1.6Kg           |       | 16台 | 奈落             | ネジ固定タイプ             |
|         | 6インチ用バンドア         | 500W用                                                                                                          | BD-60A        | 丸茂電気  |      | 1.1Kg           |       | 12台 | 奈落             |                     |
| 移動型調光器  | ポータブルディマー         | MCD-2003I-130-L                                                                                                |               | 丸茂電気  | 3Kw  | 5.8Kg           | C型30A | 8台  | 2Kw×3ch(ハガキ付き) |                     |
|         |                   | DMX アドレス<br>① ; 271~273 ② ; 274~276 ③ ; 277~279 ④ ; 280~282<br>⑤ ; 283~285 ⑥ ; 286~288 ⑦ ; 289~291 ⑧ ; 292~294 |               |       |      |                 |       |     | 定格負荷容量 2Kw/ch  |                     |
|         |                   |                                                                                                                |               |       |      |                 |       |     | DMX 3ch分必要     |                     |
| ハンガー    | ハンガー              |                                                                                                                | NK31011       | ナショナル |      | 0.6Kg           |       | 60個 | 台車・奈落          | 台車30 奈落30<br>改修前備品  |
|         | アルミハンガー           |                                                                                                                | NK31011ANL    | ナショナル |      | 0.4Kg           |       | 15個 | 奈落             | 吊下荷重5Kg以内           |
|         | ハンガー              |                                                                                                                | HAS2          | 丸茂電気  |      | 0.6Kg           |       | 40個 | 舞台・奈落          | 舞台30 奈落10           |
|         | ロングハンガー           |                                                                                                                | HAL           | 丸茂電気  |      | 1.5Kg           |       | 6個  | 奈落             |                     |
|         |                   |                                                                                                                | HAL2          | 丸茂電気  |      | 1.7Kg           |       | 5個  | 奈落             |                     |

照明設備

扶桑文化会館  
愛知県丹羽郡扶桑町高旗福塔200  
Tel:0587-93-9000  
Fax:0587-93-4500

照明設備

令和7年4月 現在  
(平成24年1月改修)

移動器材

No. 2

| 種別 | 名称   | 略称 | 型番        | メーカー | 容量    | 重量     | プラグ形状 | 台数 | 収納場所 | 備考                   |
|----|------|----|-----------|------|-------|--------|-------|----|------|----------------------|
| 波  | 波マシン |    | NAE3-1000 | 丸茂電気 | 1010W | 10.3Kg | C型20A | 2台 | 奈落   | 色差枠396mm×140mm       |
|    | 波マシン |    | NAE-1000W | 丸茂電気 | 1010W | 8.7Kg  | C型20A | 2台 | 奈落   | 色差枠396mm×140mm・改修前備品 |

|     |              |      |                             |       |      |       |       |    |                                   |                  |
|-----|--------------|------|-----------------------------|-------|------|-------|-------|----|-----------------------------------|------------------|
| 効果器 | エフェクトスポットライト |      | EPD3-1000W                  | 丸茂電気  | 1Kw  | 9.9Kg | C型20A | 4台 | 奈落                                |                  |
|     | ディスクマシン      |      | VSD3                        | 丸茂電気  | 3W   | 6.7Kg |       | 2台 | 奈落                                | マシンコントロールボックスが必要 |
|     | VSD用コントローラ   |      | MCBX-ED3                    | 丸茂電気  | 20W  | 1.7Kg | C型20A | 2台 | DMX2chもしくはノンディムにて操作・接続用信号ケーブル×2本  |                  |
|     | 種板・前板        |      | 雪・ばたん雪・雨・荒雲・雲・雪の前板・雨の前板 各2枚 |       |      |       |       |    | DMX アドレス<br>①:259&260 ②: 261&262  |                  |
|     | ダブルマシン       |      | NCD3                        | 丸茂電気  | 3W×2 | 3.5Kg |       | 2台 | 奈落                                | マシンコントロールボックスが必要 |
|     | NCD用コントローラ   |      | MCBX-ED3                    | 丸茂電気  | 20W  | 1.7Kg | C型20A | 2台 | DMX4chもしくはノンディムにて操作・接続用信号ケーブル×2本  |                  |
|     |              |      | 種板サイズ;直径148mm               |       |      |       |       |    | DMX アドレス<br>①: 263~266 ②: 267~270 |                  |
|     | 2連スライドキャリア   |      | MCCD-2                      | 丸茂電気  | 9W   | 4.8Kg | C型20A | 2台 | 奈落・4"×5"アダプタ2枚有                   |                  |
|     | 先玉           | 4    | SDD3-4                      | 丸茂電気  |      | 4.6Kg |       | 2台 | 奈落                                |                  |
|     | 先玉           | 10   | SDD3-10                     | 丸茂電気  |      | 5.0Kg |       | 2台 | 奈落                                |                  |
|     | 先玉           | 12   | SDD3-12                     | 丸茂電気  |      | 4.8Kg |       | 2台 | 奈落                                |                  |
|     | 先玉           | 16   | SDD3-16                     | 丸茂電気  |      | 5.2Kg |       | 4台 | 奈落                                |                  |
|     | 先玉           | OL-4 | OL-4                        | R D S |      | 4.1Kg |       | 2台 | 奈落                                | ※改修前備品           |

|    |          |    |                     |      |       |       |       |    |        |        |
|----|----------|----|---------------------|------|-------|-------|-------|----|--------|--------|
| CQ | ストリップライト | CQ | CQ-100W8L-2CX       | 丸茂電気 | 85W/灯 | 3.5Kg | C型20A | 8台 | 奈落     | アイボリー色 |
|    |          |    | 4灯×2色 色差枠136mm×98mm |      |       |       |       |    | ※改修前備品 |        |

|      |             |           |         |      |  |        |  |     |                      |            |
|------|-------------|-----------|---------|------|--|--------|--|-----|----------------------|------------|
| スタンド | 三又二段        | ロースタ      | ST2     | 丸茂電気 |  | 11.9Kg |  | 16台 | 舞台奥裏通路<br>裏通路<br>裏通路 | 1KwMSC×16台 |
|      | 三又二段キャスター付き | ロースタキャスタ付 | ST2C    | 丸茂電気 |  | 12.6Kg |  | 8台  |                      |            |
|      | 三又三段スタンド    | ハイスタ      | ST3C-12 | 丸茂電気 |  | 23.8Kg |  | 8台  |                      |            |

|     |        |       |        |      |  |       |  |     |       |  |
|-----|--------|-------|--------|------|--|-------|--|-----|-------|--|
| ベース | 平置きベース | 1Kw用  | SHB-10 | 丸茂電気 |  | 1.1Kg |  | 24台 | 専用籠×2 |  |
|     |        | 500W用 | SHB-5  | 丸茂電気 |  | 0.8Kg |  | 12台 | コード台車 |  |

|     |           |  |     |      |  |       |  |    |    |  |
|-----|-----------|--|-----|------|--|-------|--|----|----|--|
| アーム | ダボ付き二連アーム |  | AMT | 丸茂電気 |  | 1.8Kg |  | 4台 | 奈落 |  |
|-----|-----------|--|-----|------|--|-------|--|----|----|--|

|  |      |  |        |      |  |     |  |     |       |               |
|--|------|--|--------|------|--|-----|--|-----|-------|---------------|
|  | ワイヤー |  | SAW-5A | 丸茂電気 |  | 80g |  | 30本 | コード台車 | ひっぱり荷重600Kg以上 |
|--|------|--|--------|------|--|-----|--|-----|-------|---------------|

|     |        |  |          |         |  |       |  |    |       |  |
|-----|--------|--|----------|---------|--|-------|--|----|-------|--|
| 介錯棒 | 伸縮式操作棒 |  | AL-MCB-L | 東芝ライテック |  | 3.1Kg |  | 2本 | 高所作業車 |  |
|-----|--------|--|----------|---------|--|-------|--|----|-------|--|

扶桑文化会館

愛知県丹羽郡扶桑町高旗塚200  
Tel:0587-93-9000  
Fax:0587-93-4500

照明設備

ケーブル

～ケーブル台車～上手奥大扉脇

| 種別     | 名称             | 略称        | 型番          | 長さ   | 重量    | 本数  | プラグ形状 | コネクタ形状     | 備考                   |
|--------|----------------|-----------|-------------|------|-------|-----|-------|------------|----------------------|
| 延長ケーブル | C型30A-C型30A    | 30P-30C   | CBL-C3C3-10 | 10m  | 3.5Kg | 20本 | C型30A | C型30A      |                      |
|        |                |           | CBL-C3C3-5  | 5m   | 2.0Kg | 10本 | C型30A | C型30A      |                      |
|        | C型20A-C型20A    | 20P-20C   | CBL-C2C2-10 | 10m  | 2.6Kg | 20本 | C型20A | C型20A      |                      |
|        |                |           | CBL-C2C2-5  | 5m   | 1.4Kg | 20本 | C型20A | C型20A      |                      |
|        |                |           | CBL-C2C2-2  | 2m   | 0.7Kg | 30本 | C型20A | C型20A      |                      |
|        | C型60A-C型60A    | 60P-60C   |             | 5m   | 3.4Kg | 4本  | C型60A | C型60A      |                      |
| 変換ケーブル | C型30A-C型20A    | 30P-20C   | CBL-C3C2-10 | 10m  | 2.6Kg | 10本 | C型30A | C型20A      |                      |
|        |                |           | CBL-C3C2-5  | 5m   | 1.4Kg | 10本 | C型30A | C型20A      |                      |
|        |                |           | CBL-C3C2-3  | 3m   | 1.0Kg | 15本 | C型30A | C型20A      |                      |
|        |                |           | CBL-C3C2-M5 | 0.3m | 0.3Kg | 30本 | C型30A | C型20A      |                      |
|        | C型30A-平行15A    | 30P-15A   |             | 1m   | 0.7Kg | 5本  | C型30A | 平行15A      |                      |
|        | C型20A-平行15A    | 20P-15A   | BB-15-20    | 1m   | 0.6Kg | 5本  | C型20A | 平行15A      | 白熱灯1200Wまで           |
|        | C型20A-T型20A    |           |             | 0.3m | 0.2Kg | 20本 | C型20A | T型20A      |                      |
|        | C型60A-C型30A    | 60P-30P   |             | 0.5m | 0.8Kg | 2本  | C型60A | C型30A      |                      |
| 分岐ケーブル | C型30A<C型20A    | 30P-20C*2 | BRC-C3/2C2  | 1m   | 0.8Kg | 20本 | C型30A | C型20A      |                      |
|        | C型20A<C型20A    | 20P-20C*2 | BRC-C2/2C2  | 1m   | 0.7Kg | 30本 | C型20A | C型20A      | 15本×2カゴ              |
|        | C型60A-C型30ABOX | 60P-30C*4 |             | 3m   | 8.7Kg | 4本  | C型60A | C型30Aコンセント | MCCB付き, 2本台車<br>2本奈落 |